

Комплект базовый серверный ТИП 3. Памятка по установке оборудования. Ред.1

1. Подготовить гайки из набора крепежа для установки Источник бесперебойного питания 19 дюймов (далее ИБП) и роутера по 4 шт для ИБП и роутера.



Рисунок 1

2. Установить гайки в передние вертикальные направляющие шкафа, по 2 шт с правой и левой стороны шкафа для:

2.1. ИБП

нижняя в нижнее отверстие отметки 2U
верхняя в верхние отверстие отметки 3U



Рисунок 2

2.2. Роутер

нижняя в нижнее отверстие отметки 22U
верхняя в верхние отверстие отметки 22U



Рисунок 3

3. Достать ИБП из упаковки и прикрутить установочные уголки из комплекта ИБП.

3.1. Для этого открутить один винт боковой стороны ИБП,



Рисунок 3

3.2. Приложить уголок к боковой стенке и прикрутить его открученным винтом из п.3.1.

3.3. Повторить п.3.1. и п.3.2 на второй боковой стенке.

4. Снять заднюю стенку шкафа используя ключ для замков из комплекта шкафа.

4.1. В основании шкафа выломать одну любую из выламываемых панелей.

4.2. Завести в шкаф, через подготовленное отверстие по п.4.1, кабель Ethernet и кабель питания ИБП.

5. Установить ИБП на уголки установленные внизу шкафа.

Подготовить 4 винта с пластиковой шайбой (шайба уже установлена) из комплекта крепежа и прикрутить ИБП к установленным в п.2.1 гайкам



Рисунок 4



Рисунок 5

6. Установить на нижнюю полку, на ножки, серверный компьютер тип №3. Рядом уложить сетевой фильтр проводом к задней стенке.



Рисунок 6

7. Достать роутер из упаковки и прикрутить установочные уголки из комплекта роутера при помощи установочных винтов из комплекта роутера в 4 отверстия с каждой стороны.



Рисунок 7

8. Подготовить 4 винта с пластиковой шайбой (шайба уже установлена) из комплекта крепежа и прикрутить Роутер к гайкам установленным в п.2.2.



Рисунок 8



Рисунок 9

9. Установка монитора, клавиатуры и манипулятора типа «мышь».

9.1. Снять верхнюю боковую стенку шкафа используя ключ для замков из комплекта шкафа.

9.2. Достать монитор и установить его на подставку согласно инструкции монитора.

9.3. Установить монитор на верхнюю полку заводя его через боковую стенку.

9.4. Отодвинуть его назад на сколько возможно.

9.5. Перед монитором установить клавиатуру и манипулятор типа «мышь».

9.6. Под манипулятор типа «мышь» уложить коврик.




Рисунок 10

10. Установить боковую стенку на место и закрыть на ключ.

11. Произвести подключения кабелей питания, кабелей Ethernet, кабеля HDMI, клавиатуры и манипулятор типа «мышь» к устройствам.

К ИБП подключить кабель питания от сети и переходник IEC 320 C14 - Евророзетка Schuko к переходнику подключить сетевой фильтр



Рисунок 11

К монитору подключить кабель питания от сети и кабель HDMI




Рисунок 12

12. К роутеру подключить кабель питания от сети и кабели Ethernet: к компьютеру и к сети Ethernet



Рисунок 13




Рисунок 14

13. Подключить к компьютеру кабели:



Рисунок 15

14. Установить заднюю стенку на место и закрыть на ключ.

15. Установка оборудования в серверный шкаф завершена.